

Požární ústředna 2 konvenční zóny, komplet, čeština

1X-F2-20

1X-F2 je nejmenší model nové řady konvenčních požárních ústředn firmy UTC Fire & Security. Je dodávána v lokální jazykové verzi, monitoruje dvě konvenční zóny, v každé až 20 hlásičů řady "700". Pro spínání sirén má dva hlídané výstupy. Navíc má další releové výstupy pro signalizaci požáru a poruchy. V základní verzi také nabízí dva programovatelné vstupy, například pro dálkové ovládání ústředny.

Ústředny nové řady mají nejmodernější architekturu a využívají pokrokové mikročítačové technologie. To vše je předurčuje pro využití v systémech EPS menšího rozsahu, kde je hlavní důraz kladen na cenu, spolehlivost a elegantní vzhled a kde nejsou požadovány adresné prvky. Instalace, nastavení parametrů a obsluha jsou velmi jednoduché, což přináší výhody nejen koncovým uživatelům, ale i dodavatelským a servisním firmám.

Detektory řady "700" zvyšují užitnou hodnotu systému EPS využitím možnosti signalizace zaprášených optických hlásičů, je k dispozici náhradní optická komůrka pro jejich "vyčištění" a v řadě "700" jsou také multisenzory.

Technické parametry

Napájení	240 Vst/50 Hz , +10% / -15%
Max. odběr proudu	2A @ 240 Vst
Napájecí kabel	3 x 1.5 mm
Akumulátory	2 x 12V - 7.2 Ah (SLA)
Vestavěný spínaný zdroj	2,5A @ 24 Vss
Klídový proud (bez zařízení)	
Poplachový proud (bez zařízení)	
Zóny	2
Výstupní napětí	22 Vss (18+24 Vss)
Maximální proud	65 mA
Odpor kabelu (max)	40 Ohm
Kapacita kabelu (max)	500 nF
Počet hlásičů řady 700 (max)	20
Vstupy	2
Odpor kabelu (max)	100 Ohm
Hlídané výstupy	2
Výstupní napětí v klidu	-15 Vss
Při aktivaci	+28 Vss
Proud při aktivaci (max)	250 mA
Releové výstupy	2
Maximální proud	2 A @ 30 Vss
Výstup napájení	
Výstupní napětí	21 ÷ 28 Vss
Proud (max)	250 mA
Pracovní prostředí	
Skladovací teplota	-10 ÷ +70°C
Pracovní teplota	-10 ÷ +40°C
Relativní vlhkost (nekondenzující)	10 ÷ 95%
Stupeň krytí	IP30
Mechanické parametry	
Velikost skříně	435 x 320 x 129 mm
Hmotnost bez akumulátorů	2.8 kg

Barva	RAL7035
Kabelové vstupy (shora / dole / vzadu)	20 mm - 14 / 2 / 12

Jak objednávat

1X-F2-20	Požární ústředna 2 konvenční zóny, komplet, čeština
2010-1-RB	Releová deska pro ústředny řady 1X - nehlídané výstupy
2010-1-SB	Releová deska pro ústředny řady 1X - hlídané výstupy pro sirény
BS127N	Akumulátor 12 V/7,2 Ah



- Moderní, elegantní vzhled
- Snadno odnímatelné komponenty pro rychlou montáž
- Přednastavené režimy činnosti
- Podpora "aktivně" monitorovaných zón
- Hlídané výstupy pro sirény
- Releové výstupy požár a porucha
- Podpora denního a nočního režimu
- Zdroj s možností vypínání při resetu
- Vestavěné speciální funkce, jako např. :

Uživatelské přístupové úrovně kombinované zóny hlásičů
 výkonná diagnostika
 test jedním člověkem
 synchronizované sirénové výstupy
 hlídané výstupy pro sirénu a přenos
 Indikace zaprášených hlásičů
 "CleanMe"

- Rozšiřující desky releových a hlídaných výstupů

